

名称	大ホール 舞台下手 持込照明機器用電源盤
主幹	単相三線 105/210v 50Hz MCCB300A 60kVA
直電源出力	単相三線 300A(主幹直下) R-N-T-E(GND) カムロック(E1016)メス ※ ポルトターミナル無し 単相100v C型60A × 4 単相100v 平行E付 × 2 単相200v D型20A × 4
その他	LAN (R45Jオス) × 2 照明：特電盤下LAN1 照明：特電盤下LAN2

名称	集中コンセント盤(舞台奥下手)
調光回路 (100v C型20A)	FC下 7 ~ 16
直回路	単相200v D型20A × 2 平行E付 × 1
集中C上	DMX OUT (XLR5Pメス) × 1 Ethernet(A) (R45Jメス) × 1

名称	集中コンセント盤(舞台前下手)
調光回路 (100v C型20A)	FF 1 ~ 4 FC下 1 ~ 6
直回路	単相200v D型20A × 2 平行E付 × 1
集中C上	DMX OUT (XLR5Pメス) × 1 Ethernet(A) (R45Jメス) × 1

名称	大ホール 舞台下手 仮設動力電源盤
主幹	三相三線(デルタ) 210v 50Hz MCCB225A
電源出力	三相三線 225A(主幹直下) U-V-W-E(GND) カムロック(E1016)メス ポルトターミナル (M12)


名称	大ホール 舞台上手 持込照明機器用電源盤
主幹	単相三線 105/210v 50Hz MCCB300A 60kVA
直電源出力	単相三線 300A(主幹直下) R-N-T-E(GND) カムロック(E1016)メス ※ ポルトターミナル無し 単相100v C型60A × 4 単相100v 平行E付 × 2 単相200v D型20A × 4
その他	LAN (R45J) × 2 照明：特電盤上LAN1 照明：特電盤上LAN2
名称	集中コンセント盤(舞台上手) 以下の機能を含む
調光回路 (100v C型20A)	FC上 7 ~ 16
直回路	単相200v D型20A × 2
集中C上	DMX (XLR5Pメス) × 1 LAN (R45Jメス) × 1

名称	大ホール 舞台上手 仮設動力電源盤
主幹	三相三線(デルタ) 210v 50Hz MCCB225A
電源出力	三相三線 225A(主幹直下) U-V-W-E(GND) カムロック(E1016)メス ポルトターミナル (M12)

名称	集中コンセント盤(舞台上手)
調光回路 (100v C型20A)	F上 1 ~ 4 FC上 1 ~ 6
直回路	単相200v D型20A × 2 平行E付 × 1
集中C上	DMX OUT (XLR5Pメス) × 1 Ethernet(A) (R45Jメス) × 1

<サブネットワーク制御ラック(舞台袖)>
※ 舞台照明LAN装置

名称	大ホール 舞台下手袖 音響分電盤
主幹	単相三線 105/210v 50Hz MCCB350A 65kVA
直電源出力	単相三線 150A R-N-T-E(GND) カムロック(E1016)メス ※ ポルトターミナル無し 単相100v C型30A × 12
ご注意	下手袖音響架の電源も兼ねているため、 最大40kwを目安にお使いください。 詳細はホール担当者にお問合せください。



客席で使える電源 (1階席後方)

音響室内 (ネスミ穴で客席出し)
単相100v C型30A × 2
映写室内 (ネスミ穴で客席出し)
単相200v D型20A × 2

名称	大ホール 舞台上手袖 音響分電盤
主幹	単相三線 105/210v 50Hz MCCB200A 40kVA
直電源出力	単相三線 150A R-N-T-E(GND) カムロック(E1016)メス ※ ポルトターミナル無し 単相100v C型30A × 8
ご注意	舞台上手音響架の電源も兼ねているため、 最大25kwを目安にお使いください。 詳細はホール担当者にお問合せください。

